



Automatische Zelftest

De controle-LED geeft de volgende statussen aan:		
Testknop	Led indicator	Status
Groen	Brandt continue	Netvoeding / Geen geconstateerde fout
Groen	Knippert langzaam	Functietest gedurende 2 minuten
Groen	Knippert snel	Duurtest gedurende 2 uur
Rood	Knippert 1x	Accu foutmelding
Rood	Knippert 2x	LED foutmelding
Rood	Knippert 3x	Test foutmelding

Zelftestarmaturen voeren bij de eerste inschakeling een zelftest uit en na 24 uur opladen volgt een volledige 3 uur durende test. De initiële tests worden willekeurig gegenereerd en vervolgens volgens standaardvereisten uitgevoerd (elke +/- 4 weken voor een functietest en elke +/- 52 weken voor een duurtest).

Alle zelftestproducten zijn uitgerust met een tweekleurige LED-indicator, duidelijk zichtbaar voor visuele inspectie. De LED-indicator toont permanent groen of knippert groen bij normale omstandigheden en knippert rood bij een storing.

Duurtest

Een duurtest simuleert een spanningsuitval. Het controleert ook de werking van de noodlichtbron van de accuvoeding voor de nominale duur van de module. De LED indicator knippert snel groen tijdens de duur van de test.

Als er tijdens de duurtest een storing optreedt, zal de LED indicator rood knipperen. Neem in dat geval altijd contact op met Taurac of een erkende E-installateur, om de storing te verhelpen. De accu moet volledig zijn opgeladen voordat een duurtest kan worden gestart.

Functietest

Een functietest is een test van 2 minuten die een stroomstoring simuleert en de werking van de noodlichtbron via de accuvoeding controleert. De lokale indicator-LED knippert langzaam groen terwijl de functietest van 2 minuten bezig is.

Als er tijdens een functietest een storing optreedt, zal de lokale indicator-LED rood knipperen. Neem in dat geval altijd contact op met Taurac of een erkende E-installateur, om de storing te verhelpen.

Funcies Testknop

De testknop van het apparaat heeft de volgende functies:		
Testknop	Led indicator	Status
1 seconden indrukken	Uit	Noodmodus gedurende 1 seconde
5 seconden indrukken	Knippert langzaam groen	Functietest gedurende 2 minuten
7 seconden indrukken	Knippert snel groen	Duurtest gedurende 2 uur
10 seconden indrukken	Brandt continue groen	Test beëindigen